

Zutrittskontroll-System MC 3.0

- Fernsteuerung 40 MHz einzel codierbar
- Magnetschlüssel verschieden codiert
- Eingebautes Programmierterminal mit Display
- Aktivierung des Zutritts entweder mit der zugelassenen Fernsteuerung Quartz oder dem Magnetschlüssel Multicode
- Möglichkeit der Vergabe und Sperrung von Benutzercodes über die Tastatur, mit der zugelassenen Fernsteuerung Quartz oder dem Magnetschlüssel Multicode
- Es sind bis zu 6561 Benutzer in jeder Anlage möglich
- Einfache Bedienung durch ständige Hilfeinformationen
- Programmierereinrichtung, zugelassener Fernsteuerempfänger Quartz und Codeauswertung für Magnetschlüssel Multicode in einem Gerät
- Wasserdichtes Gehäuse auch für den Einsatz im Freien geeignet



Die Anlage für die individuelle Zutrittskontrolle MC 3.0 von Preiser erhöht das Sicherheitsniveau entscheidend von Einrichtungen mit automatischen Türen in Garagen, Parkplätzen mit Schranken, für die Zutrittsbeschränkung in Zonen mit Türen für Fußgänger, von automatischen Pfortnern mit Elektroschloß und anderen Einrichtungen, die einen kontrollierten Zugang durch ein zuverlässiges und sicheres System erfordern. Gleichzeitig wurden die Montage und Wartung der Anlage sowie deren Anwendung durch die unterschiedlichen Nutzer maximal vereinfacht.

Durch die außergewöhnlich Qualität der Bauteile, aus denen die Anlage MC 3.0 aufgebaut ist und die einfache Möglichkeit der Anpassung auch an bereits in Funktion befindliche Einrichtungen ist sie unentbehrlich zur Erhöhung von Sicherheit und Funktionsfähigkeit in allen Installationen und trägt so zur Steigerung ihres Gebrauchswerts bei.



Optionen des Menüs

- Code der Zugriffsberechtigung für die Programmierung
- Code der Zugriffsberechtigung ändern
- Einzelne Benutzer zulassen
- Einzelne Benutzer sperren
- Alle Benutzer sperren
- Abfrage der zugelassenen Codes
- Abfrage der verfügbaren Codes
- Code Anzeigen
- Hilfeinformationen

Technische Daten

Antenne	Außenantenne
Stromversorgung:	220 V WS
Schutzgrad::	IP 54
Anzahl der Nutzer::	6561
Gewicht::	580 g
Abmessungen:	150 X 100 X 60

Aktivierung des Zugangs:
 Fernsteuerung oder Magnetschlüssel